

2010/02/25

株式会社テラステイト

<http://terastate.jp/>

Tel 03-5789-3080

PB200 を作動させる為には、ご使用の MacPro 又は dual Ether カード搭載のアップルコンピュータの IP アドレスを最初に設定して下さい。

システム環境設定 > ネットワーク

Ethernet1 (En1) 及び Ethernet2 (En2) の設定

IP アドレスは DHCP または手入力で設定してください。

En1 と En2 の IP アドレスは、それぞれのマシンで異なるサブネットであること。

Client と Server マシンそれぞれの En1 では、IP アドレスのサブネットが同じであること。この点のみ守れば、IP アドレスは自由に設定できます。

各マシンの IP アドレス、ユーザー名とパスワードを準備してください。各マシンと初回の接続に必要となります。

IP アドレスとパスワードが不明なマシンには接続できません。

例 ローカルマシン (client)

En1 192.168.11.55

En2 192.168.10.54

例 リモートマシン (Server)

En1 192.168.12.55

En2 192.168.13.56

IP アドレスの設定が終わったら、リモートマシンとローカルマシンのそれぞれ二つの Ether Port を 1Gbps 対応 LAN ケーブルで繋いでください。1Gbps 対応のハブやスイッチを介して数台のマシンを接続することも出来ます。

PB200 アイコンをダブルクリックしてソフトを立ち上げます。

メインウインドウ上のサーバー IP アドレスとは接続するリモートマシン側の IP アドレスです。パスワードは接続する側のパスワードです。

ネットワークが接続されると、リモートホルダー上にリモートマシンのアクセス権の設定されたフォルダーが表示されます。これで高速ファイル転送の準備が整います。

以上の設定はトライアルバージョンもフルバージョンも同じです。